

Barra de sonido de 3.1 canales Dolby Atmos®/DTS:X® | HT-S2000

# SONY HT-S2000



VERTICAL  
SURROUND ENGINE



Home  
Entertainment  
Connect

HDMI™



## ¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?

Adaptador de CA  
Cable HDMI®  
Cable de CA  
Guía de configuración rápida  
Guía de referencia  
Mando a distancia  
Pilas para el mando a distancia  
Plantilla de montaje en pared  
Tarjeta de garantía

## Tamaño y peso

TAMAÑO DE LA UNIDAD PRINCIPAL: SOLO CUERPO (AN. X AL. X PR.)

800 x 64 x 124 mm

TAMAÑO DE LA UNIDAD PRINCIPAL: SOLO CUERPO (AN. X AL. X PR.)

31 1 / 2 in x 2 5 / 8 in x 5 in

PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL (SOLO CUERPO)

3,7 kg

PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL (SOLO CUERPO)

8 lb 3 oz

## Amplificador

Tipo de amplificador

Amplificador digital, S-Master

Canales del amplificador

5 canales

Potencia de salida (total)

250W

Subwoofer	
Tipo de subwoofer	Subwoofer incorporado
Interfaz	
Terminales de entrada y salida	Entrada de audio óptica
Versión IEEE802.11	a/b/g/n/ac
Bluetooth®	RX
Versión de Bluetooth®	5,2
HDMI	
Número de entrada/salida	Entrada/salida: -/1 (eARC/ARC)
eARC	Sí
BRAVIA Sync	Sí
HDMI® CEC	Sí
Formatos de audio	
HDMI ARC	Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, audio de alta resolución DTS HD, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, LPCM
Entrada óptica	Dolby Digital, Dolby Dual mono, DTS, LPCM de 2 canales
Bluetooth® (receptor)	AAC, SBC
Función Sonido	
Modo de sonido	Campo sonoro (activado/desactivado)
Efecto de sonido	Modo nocturno, Modo voz
Tecnología de sonido Surround virtual	S-Force PRO, Vertical Surround Engine, DTS Virtual:X
Diseño del altavoz	
Estructura del altavoz	3.1 canales (subwoofer integrado)
Funciones inalámbricas	
Surround inalámbrico (con altavoces inalámbricos opcionales)	Sí
Detalles	
Consumo de energía	42,0 W

Detalles	
Consumo de energía	42,0 W
Consumo de energía (en modo de inicio remoto)	Menos de 2,0 W
Montaje en pared	Sí
Func. ecol. y ahorro de energía	
Consumo de energía (modo apagado)	no disponible
Consumo de energía (modo de espera)	0,5 W
Consumo de energía (modo de espera de red) – Terminales	0,5 W (HDMI CEC) / 2,0 W (Wi-Fi) / 2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (todos los terminales y redes conectados)
Modo de espera activado	Transcurridos 20 minutos
Modo de espera de red activado - Terminales	Tras 20 minutos (Wi-Fi)/20 minutos (Bluetooth®)
Interruptor de encendido/apagado de redes inalámbricas	Mantén pulsados los botones (INPUT) y (BLUETOOTH) durante 5 segundos para desactivar las funciones de BLUETOOTH y LAN inalámbrica. Aparecerá "BT POWER" en la pantalla del panel frontal y, después, "OFF". Mantén pulsados de nuevo los botones (INPUT) y (BLUETOOTH) durante 5 segundos para activar las funciones de BLUETOOTH y LAN inalámbrica. Aparecerá "BT POWER" en la pantalla del panel frontal y, después, "ON".